

利用設定

スマートメーター（Bルート）との接続

🍎 スマートメーターとミルエコminiを接続させ売買電力量を収集する設定を行います。

※ECHONET Lite分電盤と接続する場合はスマートメーターとの接続は不要です。

次頁「ECHOET Lite分電盤との接続」へ進んでください。



お手元にスマートメーター認証IDとパスワードをご準備ください。

※スマートメーターの設置、認証ID、パスワードについてはご利用地域の一般送配電事業者（関東でご利用の場合は東京電力パワーグリッド）へお問い合わせください。

※スマートメーターとHEMSは無線通信を行います。途中で金属の扉があると電波干渉により正常に通信できない可能性がありますのでご注意ください。

① その他 > 設定 > スマートメーター利用・Bルート設定
をタップ



② Bルート活性状態：活性
Bルート認証ID設定：認証IDを入力
Bルート認証パスワード設定：パスワードを入力
「保存」を押下します。



③ 「スマートメーターBルート認証情報設定の更新を完了しました」と画面上部に表示された事を確認します。



④ 約10分～15分後に再度本画面を開き
認証成功・正常
と表示されている事を確認します。

